

**POZNÁMKA**

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÍ - SAMOCINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNKOVÁ-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ZVÝŠENÁ - DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM V BYT. JÁDŘE

V MONTÁŽNÍ ČÁSTI BYTOVÉHO JÁDRA BUDE VEDEN VODIČ CYA 25 ZŽ OD SVORKY HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP V IPR, KE KTERÉMU BUDE PŘIPOJENO DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V BYTOVÉM JÁDŘE.

INSTALACE BUDE PROVEDENA VODIČI CYKLYO ULOŽENÝMI V DŘÁŽCE POD OMÍTKOU V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH.

ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,25m OD PODLAHY, MIMO KUCHYŇSKOU LINKU A KOUPELNU. ZDE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,1m OD PODLAHY.

V KOUPELNĚ BUDE ZÁSUVKA INSTALOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JI LZE UMÍSTIT MIMO ZÓNU 2 (V ZÓNĚ 3, T.J. MINIMÁLNĚ, T.J. 0,6m OD HRANY VANY)

PŘÍVODY K LUSTROVÝM SVÍTLIDLŮM PROVÉST DLE MOŽNOSTI VE STÁVAJÍCÍCH DUTNÁCH (TRUBKÁCH), PŘÍP. POD OMÍTKOU V DŘÁŽCE ( šxb – 15x6mm), KTERÁ BUDE PŘEKRYTA PERLINKOU A OMÍTKOU.

OVLAĐAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOŽNOSTI INSTALOVAT NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH

**PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTLIDEL:**

**K/1c**  
**01**

K - TYP SVÍTLIDLA, 1c - OVLAĐAČ, 01 - SVĚTELNÝ OKRUH

**UPOZORNĚNÍ**  
ELEKTROINSTALACI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DISPOZICÍM JEDNOTLIVÝCH BYTŮ (DEFINITIVNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A OVLAĐAČŮ KONZULTOVAT S UŽIVATELI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ)

**LEGENDA SVÍTLIDEL A OVLAĐAČŮ VIZ V.Č. EL - 03**

OBLÁ č.6

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVIS spol. s r.o., Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA	
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.		
				FORMÁT:	2A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY				DATA:	06/2015
				ÚČEL:	PROJEKT
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Oblá 2a,2b,6,8 Mariánské Hory a Hulváky				Č. ZAKÁZKY:	18/2015
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ELEKTROINSTALACE BYT "C"				1 : 40	EL - 10